

# Описание товара Штиль R 10000



## Описание

- Стабилизатор переменного напряжения Штиль R 10000, 10 кВА Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль R 10000 является одним из линейки стабилизаторов напряжения Штиль серии R.
- Конструктивно стабилизатор напряжения Штиль R 10000 выполнен в виде напольного моноблока с табло индикации и выключателем сети на передней панели и клеммной колодкой для подключения сетевого и нагрузочного кабелей и выключателем байпаса на задней.

## Характеристики

Вурасс	есть
Влажность окружающей среды	80% (макс)
Время отклика	30 мс
Входная частота	48-52 Гц
Входное предельное напряжение	135-275 В
Входное рабочее напряжение	155-255 В
Выходное напряжение	209-231 В
Габариты, ШxВxГ	265x440x385 мм
Защита	от короткого замыкания, от повышенного напряжения, от помех
Клеммы	есть

Количество ступеней стабилизации	7
КПД	95%
Отображение информации	цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения)
Полная мощность	10 кВ·А
Размещение	напольное
Тип входного напряжения	однофазное (220 В)
Точность стабилизации	5%
Форма выходного сигнала	синусоида без искажений
Тип стабилизатора	электронный
Рабочая температура	1 *С – 40 *С
Класс защиты	IP30

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.